




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННО-КОДОВОГО ЗАМКУ «ЛУКА»

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


- Електронно-кодовий замок «Лука» (надалі **ЕКЗ «Лука»**) відчиняється кодом користувача, що містить від **6** до **8** знаків.
- Живиться від **4** батарейок типу **AA** по **1,5V** за допомогою спеціального перехідника (є в комплекті) не рекомендується використовувати **батарейки типу «Крона» 9V для основного використання! Тільки для аварійного відкривання із зовнішньої сторони** батарейки типу **«Крона» 9V** (рекомендовано).
- Панель **ЕКЗ «Лука»** містить клавіатуру введення коду, спеціальні індикатори та клему аварійного живлення. Детальніше їх призначення буде роз'яснене в пунктах нижче.

II. ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Необхідно змінити код виробника (базовий код: 123456) на свій персональний код, для цього Вам потрібно відчинити сейф.

- Набираєте на клавіатурі **ЕКЗ «Лука»** код: **123456** та натискаєте клавішу **«ENTER»**.
- Підтвердженням правильності вводу буде спрацювання **зеленого індикатору** біля позначки **“”**.
- **Якщо** код було введено **невірно**, Ви почуєте **три короткі сигнали** та замерехтить **червоний індикатор** біля позначки **“”**. У випадку введення **невірного коду три рази підряд** (або з незначними проміжками часу) **ЕКЗ «Лука»** автоматично **заблокується на три хвилини**, протягом яких буде мерехтити **червоний індикатор** біля позначки **“”**. Припинення мерехтіння сигналізує про те, що Ви можете знову спробувати ввести вірний код і відчинити сейф.
- Після правильного введення коду просто поверніть важіль за годинниковою стрілкою протягом **п'яти секунд** (якщо чекати довше, **ЕКЗ «Лука»** автоматично зачиниться і Ви маєте вводити код знову) та відчиніть дверцята сейфу.
- На задній стінці дверей, в отворі, натисніть кнопку **активації перекодування**.
- Після того, як пролунало **два звукових сигнали** введіть Ваш новий код (від **6** до **8** цифр) та збережіть його у пам'яті **ЕКЗ «Лука»** натисканням **«ENTER»**.
- Характерна мелодія сповістить Вас про правильність виконаної процедури.

2. Обов'язково замініть елементи живлення на нові (батарейки в комплектації використовуються лише для перевірки та демонстрації роботи ЕКЗ «Лука»).

- Елементи живлення розташовані в спеціальному відділенні на задній стінці дверцят сейфу.
- Про низький заряд батарейок і необхідність їх заміни Вас сповістить **жовтий індикатор** біля позначки **“”**.
- Якщо батарейки повністю вийшли з ладу і дверцята сейфу не відчиняються, необхідно скористатися **клемою аварійного живлення** (нижня права частина клавіатури). Для цього Вам потрібно щільно притиснути контакти **«+ -» нової батарейки типу Крона** від виробника **«Duracell»** або **«Energizer»** (або перехідника з **чотирма AA**) до відповідних контактів **«+ -»** на клемі та провести звичайну процедуру відчинення сейфу, після чого замініть старі елементи живлення новими.

- **Будьте пильні – дотримуйтесь полярності!**
- **Пам'ятайте**, що стан елементів живлення не впливає на пам'ять ЕКЗ «Лука») Ваш код в ній буде збережений.

III. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

- **Перевіряйте правильність вводу нового коду тільки при відчиненому сейфі!**
- Клавіатура ЕКЗ «Лука» **не є вогнетривкою та водостійкою!**
- **Якщо** Ви правильно вводите код, чуєте звукове підтвердження натискань, але сейф все одно **не відчиняється, спробуйте спочатку замінити батарейки, скориставшись клемою аварійного живлення.**
- В процесі експлуатації сейфу спеціальне покриття на клемі може змінити колір на темніший, але це не впливає на його функціональність. **Ні в якому разі не зачищати контакти клеми аварійного живлення, цим Ви порушите шар напилення і не зможете скористатися нею для аварійного відчинення!**
- Використання **якісних** алкалінових елементів живлення значно подовжить експлуатацію ЕКЗ «Лука».
- **Не намагайтеся власними руками розбирати чи ремонтувати ЕКЗ «Лука», цим Ви можете його безнадійно пошкодити!**
- Якщо Ви не змогли впоратися з проблемою самостійно, зверніться до продавця, для отримання консультації та порад. Ми з радістю Вам допоможемо.