



ІНСТРУКЦІЯ до електронного кодового замку WITTKOPP Primor 100 з клавіатурою RO

Застереження:

Перед початком роботи з замком чи зміною кодової комбінації уважно прочитайте інструкцію!

Введення:

Замок може бути запрограмований для 9 користувачів. Вони отримують відповідний номер PIN (персональний ідентифікаційний номер) від 1-9.

Кожен з них може використовувати персональний **код до 6 цифр**.

Правильність введення цифр коду підтверджується звуковим сигналом і мерехтінням LED індикатора.

Програмування рекомендується здійснювати тільки при відкритих дверях і закритому замку!

Якщо проміжок між введенням цифр перевищуватиме 10 сек, процес програмування і введення скасовується, а старий код залишається дійсним.


Ніколи не використовуйте силовий вплив, якщо замок не обертається!

Для надійності код виробника «1-2-3-4-5-6» слід змінити відразу після придбання сейфа.

Відкриття та закриття замка.

Дія № 1. Введіть код виробника «1-2-3-4-5-6».

Дія № 2. Поверніть циферблат замку **за годинниковою стрілкою** протягом **3 сек.** після звукового сигналу.



Для **закриття** замку просто **закрийте двері** сейфа і поверніть **циферблат проти годинникової стрілки**. Після цих маніпуляцій замок заблокується автоматично.

Як ввести ваш основний персональний код (код адміністратора)?

Адміністратор замку може програмувати код користувача, але не навпаки.

Дія № 1. Натисніть і утримуйте «0» поки LED індикатор буде горіти постійно.

Дія № 2. Введіть код виробника «1-2-3-4-5-6»

Дія № 3. Введіть новий код адміністратора «X-X-X-X-X-X»

Дія № 4. Введіть новий код адміністратора «X-X-X-X-X-X» ще раз та дочекайтеся звукового підтвердження.

Як ввести персональний код користувача?

Дія № 1. Натисніть і утримуйте «1» поки LED індикатор буде горіти постійно.

Дія № 2. Введіть код адміністратора «X-X-X-X-X-X»

Дія № 3. Введіть PIN користувача «У»

Дія № 4. Введіть новий код користувача «**У-У-У-У-У-У**»

Дія № 5. Введіть новий код користувача «**У-У-У-У-У-У**» ще раз та дочекайтеся звукового підтвердження.

Тепер замок буде відкриватися і майстер-кодом адміністратора «**Х-Х-Х-Х-Х-Х**», і кодом користувача «**У-У-У-У-У-У**».

Застереження:

Перш ніж встановити новий код користувача необхідно очистити пам'ять замку, тому що записати його поверх старого не можна!

Як видалити код користувача?

Дія № 1. Натисніть і утримуйте «**З**» поки LED індикатор буде горіти постійно.

Дія № 2. Введіть код адміністратора «**Х-Х-Х-Х-Х-Х**»

Дія № 3. Введіть PIN користувача «**У**»

Тепер код користувача під номером «**У**» - «**У-У-У-У-У-У**» знищений.

Заміна елементів живлення

Замок живиться лише від **Alkaline** батарейки типу **Crona 9V**.

При недостатньому заряді, після набору коду 10 разів пролунає сигнал тривоги, а червоний світлодіод почне блимати.

Запрограмовані коди замку не втрачаються, а залишаються в пам'яті замка.

Для заміни **Crona 9V** потягніть кришку клавіатури на себе зверху та замініть елемент живлення на новий.

Система безпеки.

Після 4-х послідовних неправильних спроб введення коду, замок **блокується на 5 хв.** Протягом цього часу LED блимає кожні **10 сек.**, а введення коду супроводжується довгим звуковим сигналом. **Після закінчення часу блокування наступні 2 неправильних введення коду викликають блокування на 5 хв.**